



HX 7500 T C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe INTENS

PRODUKTVORZÜGE

Integrierter Differentialschutz
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
Profi-Motor HONDA
Robustes und leistungsfähiges Material

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe INTENS

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	5,7
Max. Leistung LTP (kVA)	7,1
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	6,1
Verbr. 75% (L/h)	2,5
Autonomie 75% (h)	2,4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX390_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	389
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,1

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Differentialschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	77
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	80

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	78,5
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	59,5
Gewicht (lbs)	82,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	192
Palettengewicht verpackt (kg)	505

ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231004012	VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz
RKB2	RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
3499231033203	R19 - Wartungssatz für HX 6000 - 7500 T / VX 200/4 inkl. Ölflasche, Zündkerze und Luftfilter
RH1	RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
RPM	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
RPQ	RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm ² Netzkabel
3499231920831	GSC - Generator Smart Care : Ein bluetooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger