



## HXC 3000 C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe INTENS

### PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie  
 Profi-Motor HONDA  
 Robustes und leistungsfähiges Material

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe INTENS

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.



## HXC 3000 C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	2,7
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	3,1
Verbr. 75% (L/h)	1,3
Autonomie 75% (h)	2,4
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	98
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	84
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX200_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	196
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0,6

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	59
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	43
Nettogewicht (kg)	41

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	60,5
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	44
Gewicht (lbs)	43
Palettentyp	140/110
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	145
Palettengewicht verpackt (kg)	661

### ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter  
Betriebs- und Wartungsanleitung

### OPTIONEN

- R01** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter
- R05M** R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
- R06** R06 - Transportkarren-Bausatz für HX 3000 / HXC 3000 ; Pannensichere Räder Ø 187 mm
- RBH1** RBH1 - Karton zu 20 Ölfflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RBH0-5** RBH0-5 - Karton zu 24 Ölfflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RHO** RHO - Schutzhülle für HX 3000 / HXC 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter
- RPM** RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
- RPQ** RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm<sup>2</sup> Netzkabel
- RKD1** RKD1 - Set mit 2 abnehmbaren Differenzialschutzadaptern für Haushaltssteckdosen 16A
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Ein bluetooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger