



HX 3000 TB UK C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe INTENS

PRODUKTVORZÜGE

Robustes und leistungsfähiges Material
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
Profi-Motor HONDA

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe INTENS

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	2,7
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	3,1
Verbr. 75% (L/h)	1,3
Autonomie 75% (h)	2,4
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	95
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	81
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	67

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX200_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	196
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0,6

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 115V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	59
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	43
Nettogewicht (kg)	41

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	60,5
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	44
Gewicht (lbs)	43
Palettentyp	140/110
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	145
Palettengewicht verpackt (kg)	661

ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

- R05M** R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
- R06** R06 - Transportkarren-Bausatz für HX 3000 / HXC 3000 ; Pannensichere Räder Ø 187 mm
- 3499231033104** R18 - Wartungssatz für HX 3000 inkl. Ölflasche, Zündkerze und Luftfilter
- R50** Stecker R50 blau 16A - 230V Angeboten als 1 oder 10
- R51** Stecker R51 gelb 16A - 115V Angeboten als 1 oder 10
- R54** Adapter R54 16A/13A. Angeboten als 1 oder 3
- R55** Sparadapter R55 16A/13A. Angeboten als 1 oder 3
- R56** Doppeladapter R56 16A/13A. Angeboten als 1 oder 3
- RBH1** RBH1 - Karton zu 20 Ölflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RBH0-5** RBH0-5 - Karton zu 24 Ölflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RHO** RHO - Schutzhülle für HX 3000 / HXC 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter
- RPQ** RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm² Netzkabel
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Ein bluetooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger