



HX 7500 T C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe INTENS

PRODUKTVORZÜGE

Robustes und leistungsfähiges Material
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
Profi-Motor HONDA

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe INTENS

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	5,7
Max. Leistung LTP (kVA)	7,1
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	6,1
Verbr. 75% (L/h)	2,5
Autonomie 75% (h)	2,4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX390_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	389
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,1

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	77
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	80

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	78,5
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	59,5
Gewicht (lbs)	82,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	192
Palettengewicht verpackt (kg)	505

ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

- R03** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter
- 3499231004012** VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz
- RKB2** RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
- 3499231033203** R19 - Wartungssatz für HX 6000 - 7500 T / VX 200/4 inkl. Ölflasche, Zündkerze und Luftfilter
- RH1** RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
- RPM** RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
- RPQ** RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm² Netzkabel
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Ein bluetooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger