



INVERTER PRO 3000 E C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PRESTIGE

VENTAJAS PRODUCTO

Material ergonómica, ligera y compacta
Muy silencioso
Salida 12 v
Corriente de calidad
Consumo reducido

TECNOLOGÍA INVERTER Esta nueva tecnología, de altas prestaciones, garantiza la estabilidad de tensión y frecuencia de su grupo a + o - 1 % del valor nominal. Esta gran precisión permite garantizar una alta calidad de corriente y alimentar, sin riesgo, los aparatos más exigentes.

SALIDA 12V

Permite alimentar el material que funciona con 12 V y especialmente cargar las baterías. Los cables de conexión están incluidos.

Gama PRESTIGE

la eficacia y la insonorización de un equipo de alta gama, capaz de responder a las necesidades regulares y múltiples.

INVERTER PRO 3000 E C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	PRESTIGE
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	3
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	13
Consumo al 75 % (l/h)	1,3
Autonomía 75% (h)	10
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	88
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	73
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	59

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	YAMAHA
Ref. Motor	MZ175_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	171
Capacidad de aceite (l)	0,6

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Inverter
Ajustamiento AVR	No
Indice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 16A - disyuntor + 1 toma 12V 12A - disyuntor + indicador

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	68
Anchura (cm)	44,5
Altura (cm)	55,5
Peso neto (kg)	68

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	74,1
Anchura (cm)	55,1
Altura (cm)	63,7
Peso (kg)	78
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	2
Altura de paleta (cm)	68
Peso de la paleta acondicionada (kg)	167



ACCESORIOS ENTREGADOS

Llave de bujías
Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES

- | | |
|----------------------|---|
| R05M | R05M - Inversor de fuente manual para conectar un generador monofásico a una vivienda |
| 3499231001875 | RYS3 - Kit de mantenimiento para INVERTER PRO 3000 que incluye aceite, bujía y filtro de aire |
| RAP | RAP - adaptador de toma industrial para conectar un equipo de 230 V a una toma industrial |
| RPQ | RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm ² |