



INVERTER PRO 3000 E C5

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme PRESTIGE

AVANTAGES PRODUIT

Matériel ergonomique léger et compact
Très silencieux
Sortie 12V
Courant de qualité
Faible consommation

TECHNOLOGIE INVERTER Cette nouvelle technologie, très performante, garantit la stabilité de tension et de fréquence de votre groupe à + ou - 1% de la valeur nominale. Cette grande précision permet d'obtenir une haute qualité de courant et d'alimenter, sans risque, les appareils les plus exigeants.

SORTIE 12V

Elle permet d'alimenter le matériel fonctionnant sur 12V et plus particulièrement d'effectuer la recharge des batteries. Les câbles de connexion sont inclus.

Gamme PRESTIGE

L'efficacité et l'insonorisation d'un équipement haut de gamme, capable de répondre à des besoins réguliers et multiples.

INVERTER PRO 3000 E C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PRESTIGE
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	3
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	13
Conso. 75% (L/h)	1,3
Autonomie 75% (h)	10
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	88
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	73
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	59

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	YAMAHA
Réf. moteur	MZ175_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur-Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	171
Capacité huile (l)	0,6

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Inverter
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 12V 12A - disjoncteur + voyant

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	68
Largeur (cm)	44,5
Hauteur (cm)	55,5
Poids Net (kg)	68

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	74,1
Largeur (cm)	55,1
Hauteur (cm)	63,7
Poids (kg)	78
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	2
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	68
Poids de Palette conditionnée (kg)	167



ACCESSOIRES LIVRES

Clé à bougie
Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

- R05M** R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
- 3499231001875** RYS3 - Kit entretien pour INVERTER PRO 3000 comprenant huile, bougie et filtre à air
- RAP** RAP - adaptateur pour prise industrielle permettant le branchement d'un appareil 230V sur une prise industrielle
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm² de secteur