



PERFORM 4500 XL C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PERFORM XL

PRODUKTVORZÜGE

Kompakter Rahmen mit Stoßband
 Starterleichterung durch Sommer/Winter-
 Positionen
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
 Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe PERFORM XL

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

PERFORM 4500 XL C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM XL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	4
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	18
Verbr. 75% (L/h)	1,7
Autonomie 75% (h)	10,6
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	96
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	82
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	68

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH395_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	277
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,1

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55,5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	66,5

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	68,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	421



ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
BodenbefestigungsfüÙe
Ergonomische Griffe

OPTIONEN

- R01** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter
- R05M** Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms
- 3499231002575** RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW
- 3499231005057** Wartungskit für Kohler-Motor CH395 und CH440 mit großem Tank (PERFORM XL und TECHNIC), bestehend aus Öl, Zündkerze, Kraftstofffilter und Luftfilter.
- RH1** Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
- RPM** Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
- RPQ** Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt
- RKD1** Bausatz mit 2 mobilen Differenzial-Adaptern für Haushaltssteckdosen. Schutzerdungssystem mit isoliertem Neutralleiter
- 3499231000786** RLIFT2 - Zentraler Hehebügel
- 3499231004555** GSC - GENERATOR SMART CARE, die Bluetooth-Box für die vernetzte Überwachung der Wartung von Generatoren, Unterstützung bei der Wartung und Diagnose