



PERFORM 4500 XL AVR C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PERFORM XL

PRODUKTVORZÜGE

Kompakter Rahmen mit Stoßband
 Starterleichterung durch Sommer/Winter-
 Positionen
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
 Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

AVR Durch die elektronische Spannungsregelung im Bereich +/- 2%, je nach Modell, vermeidet der AVR jedes Risiko der Beschädigung von Kesselreglern und anderen elektronisch geregelten Ausrüstungen.

Baureihe PERFORM XL

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM XL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	4
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	18
Verbr. 75% (L/h)	1,7
Autonomie 75% (h)	10,6
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	96
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	82
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	68

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH395_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	277
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,1

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55,5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	72,5

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	74,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	457



ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
BodenbefestigungsfüÙe
Ergonomische Griffe

OPTIONEN

- R01** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter
- R05M** R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
- 3499231002575** RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
- 3499231005057** RKS7 - Wartungssatz für PERFORM 4500 XL - 5500T XL - 6500 XL - 7500T XL / TECHNIC 6500 - 7500T inkl. Ölfflasche, Zündkerze, Kraftstofffilter und Luftfilter
- RH1** RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
- RPM** RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
- RPQ** RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel
- RKD1** RKD1 - Set mit 2 abnehmbaren Differenzialschutzadaptern für Haushaltssteckdosen 16A
- 3499231000786** RLIFT2 - Zentraler Hebebügel für PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Ein bluetooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger