



## DIESEL 4000 E XL C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL

### PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie  
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt  
 Hohe Tankkapazität  
 Komfortables Handling durch ergonomische Griffe  
 Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann.

TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:

- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

## DIESEL 4000 E XL C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	3,4
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	16
Verbr. 75% (L/h)	0,9
Autonomie 75% (h)	17,8
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	108
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	92
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	78

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD350E_C5
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	349
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,2

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55,5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	84

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	87
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	532





### ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung  
Bodenbefestigungsfüße  
Ergonomische Griffe

### OPTIONEN

- R01** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter
- R05M** R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
- 3499231001745** RKDS1 - Wartungssatz für DIESEL 4000 bestehend inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
- RH1** RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
- RPM** RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
- RPQ** RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm<sup>2</sup> Netzkabel
- RBAC** RBAC - Abnehmbarer Aufbewahrungsbehälter, der an der Oberseite der Gruppe befestigt werden kann
- RKD1** RKD1 - Set mit 2 abnehmbaren Differenzialschutzadaptern für Haushaltssteckdosen 16A