



HX 3000 C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama INTENS

VENTAJAS PRODUCTO

Protección diferencial incluye
Grupo garantizado 3 años
Motor Profesional HONDA
Material robusto y potente

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama INTENS

Robustez, resistencia y simplicidad, necesarias en caso de un uso repetido y condiciones difíciles.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	INTENS
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW)	2,7
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	3,1
Consumo al 75 % (l/h)	1,3
Autonomía 75% (h)	2,4
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	95
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	81
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	67

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	HONDA
Ref. Motor	GX200_C5
Distribución	Válvulas en cabez
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	196
Capacidad de aceite (l)	0,6

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + protección diferencial

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	59
Anchura (cm)	46
Altura (cm)	43
Peso neto (kg)	41

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	60,5
Anchura (cm)	46
Altura (cm)	44
Peso (kg)	43
Tipo de paleta	140/110
Número de cartón por paleta	15
Altura de paleta (cm)	145
Peso de la paleta acondicionada (kg)	661

ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo
Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
R05M	R05M - Inversor de fuente manual para conectar un generador monofásico a una vivienda
R06	R06 - Kit carretilla para HX 3000 / HXC 3000 ; Ruedas antipinchazos Ø 187 mm
3499231033104	R18 - Kit de mantenimiento para HX 3000 que incluye aceite, bujía y filtro de aire
RBH1	RBH1 - Caja de 20 bidones de aceite 1L (15W40) para INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
RBH0-5	RBH0-5 - Caja de 24 bidones de aceite 0,5L (15W40) para INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
RHO	RHO - Funda de protección para HX 3000 / HXC 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Dimensiones : 70 x 45 x 50 cm
RPM	RPM - Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 tomas de 16A /230V, 1 toma CEE17 de 16A/230V, 1 toma de 32A/230V, 1 toma de 16A/400V
RPQ	RPQ - Piqueta de tierra de 1 m, suministrada con 2 m de cable de red de 10 mm2
RKD1	RKD1 - Kit de 2 adaptadores diferenciales extraíbles para tomas domésticas 16A
3499231920831	GSC - Generator Smart Care : Caja bluetooth que se adapta a todos los grupos electrogenos portatiles