



HX 4000 TB UK C5

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme INTENS

AVANTAGES PRODUIT

Matériel robuste et performant
Groupe garanti 3 ans
Moteur professionnel HONDA

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



HX 4000 TB UK C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	3,7
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	5,3
Conso. 75% (L/h)	2,1
Autonomie 75% (h)	2,5
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	95
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	82
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	67

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX270_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	270
Capacité huile (l)	1,1

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 115V 16A - disjoncteur + 1 prise 115V 32A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	71,5
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	49
Poids Net (kg)	56

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	73
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	49,5
Poids (kg)	58,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	162
Poids de Palette conditionnée (kg)	361

ACCESSOIRES LIVRES

Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

- RKB2** RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm)
- R50** Prise mâle R50 bleue 16A - 230V - Vendue(s) par ou 10
- R51** Prise mâle R51 jaune 16A - 115V - Vendue(s) par ou 10
- R53** Prise mâle R5 jaune 32A - 115V - Vendue(s) par 1 ou 5
- R54** Adaptateur R54 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3
- R55** Adaptateur économie R55 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3
- R56** Adaptateur double R56 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3
- RH1** RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm² de secteur
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes